

HP USB-C G5 Essential-dockingstation



Udvid alt, hvad der kan udvides

Få alt det, du skal bruge for at klare dine opgaver i denne kompakte dockingstation, der hjælper dig med at holde dit skrivebord ryddeligt. Du kan det hele med ét USB-C®-kabel,¹ porte til alt dit tilbehør og tilslutning af op til tre skærme i høj opløsning,² stabil Ethernet-tilslutning og meget mere ... samtidig med at din laptop bliver ladet op.¹ Du kan holde orden i både tankerne og på skrivebordet med denne HP USB-C G5 Essential-dockingstation.



Problemfri produktivitet

Få nemt klaret lidt mere med ét USB-C®-kabel.¹ Denne uundværlige dockingstation oplader og understøtter problemfrit 4 USB-A-porte til alt dit tilbehør, op til tre skærme med høj opløsning² og stabil Ethernet-forbindelse — samtidig med at den leverer 65 watt strøm til laptoppen.

Flere porte, færre begrænsninger

Denne uundværlige dockingstation er udviklet til at fungere sammen med de enheder, du arbejder med.¹ Den er kompatibel med de fleste USB-C®- eller Thunderbolt™-aktiverede pc'er,⁵ og de forskellige porte giver dig mulighed for at bruge alt dit tilbehør.

Enkel opsætning. Nem administration.

Du skal blot sætte dockingstationen til, så kan du udføre dine opgaver. Den er nem at holde opdateret med de uundværlige administrationsfunktioner¹, herunder tilsluttede firmwareopdateringer,³ PXE Boot,⁴ skift mellem LAN og WLAN og meget mere.

Det kompakte møder det effektive

Få pladsen på skrivebordet tilbage med en kompakt dockingstation, som fylder mindre end 5 x 5 cm. Og du får det hele med ét kabel.

HP USB-C G5 Essential-dockingstation

Tilsluttet firmwareopdatering

It kan klare firmwareopdatering af dockingstationen, samtidig med at den er tilsluttet værts-pc'en.³

PXE-opstart

Start computere op via et netværksinterface, som gør det muligt for IT at sætte medarbejderens enhed op.⁴

Skift mellem LAN/WLAN

Slukker automatisk WLAN-antennen, når den er sluttet til LAN-kabel. Når forbindelsen via LAN afbrydes, skifter din enhed automatisk fra netværksforbindelser med ledning til Wi-Fi.¹

MAC Address Pass-Through i bånd

Tilgå laptoppens MAC-adresse i bånd, selv om det er sluttet til via dockingstationens LAN ved hjælp af funktionen MAC Address Pass-Through (MAPT).⁶

HP USB-C G5 Essential-dockingstation



Produktnummer	72C71AA
Kompatibilitet	Testet og understøttet på G8/G9 HP-notebooks, Apple MacBook Air Retina 2020, Google Pixelbook Go, Google Pixelbook Go 2, Apple MacBook Pro M1 2020, MacBook Air M1 2020 og Latitude 7420. Få flere oplysninger om kompatibilitet ved HP's notebooks på https://pcb.inc.hp.com/webapp/#/lus-en ved at søge efter notebook.
UPC-nummer	(ABB) 197029013002; (ABY) 197029013064
Porte og stik	Foran: 1 SuperSpeed USB Type-C®? 5 Gbps signalhastighed (op til 15 W strømforsyning via USB) Side: 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed (opladning); 1. Kombineret lyd/stik Bagest: 2 DisplayPort™ 1.4; 1 HDMI 2.0, 1 RJ-45, 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed (opladning)
Strømadapterport	1 x 4,5 mm
Strømforsyning	120 W ⁸
Forbindelsestype	1 USB Type-C® kabel foran til tilslutning til værtssystem (op til 65 W strømforsyning via USB)
Administrationsfunktioner	PXE Boot; SKIFT MELLEMLAN OG WLAN; Forbundet firmwareopdatering; MAC Address Pass-Through i bånd ^{4,1,3,6}
Strøm til system	Op til 65 W via USB Type-C®? (både HP- og ikke-HP-værtsheder) ¹
Strømforsyningsprofiler (PD)	5 W/5 A; 9 W/5 A; 12 W/5 A; 15 W/5 A; 20 W/5 A; 10 W/5 A
Kabellængde	1 m
Understøtter ekstern skærm	Op til 3 skærme alt efter værtshedens funktionalitet understøttes. Tre 4K-skærme kræver en DisplayPort 1.4-maskine™ med Display Stream Kompression. Hvis systemet ikke understøtter Display Stream Kompression, skal systemet understøtte DisplayPort 1.4™ med high-res-tilstand, der er aktiveret i systemet. ^{2,7}
Tænd/sluk-knap, type	Mekanisk tænd/sluk-knap med LED-indikator til at tænde eller vække værtssystemet ¹
Produktmateriale	Plast
Primære produktfarve	Sort
Kompatible operativsystemer	Windows 10; Windows 11; macOS; Chrome OS™; Linux ThinPro 8.0
Minimumsystemkrav	USB Type-C® (USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort™)
Pakkens indhold	HP USB-C G5 Essential-dockingstation; Strømforsyning på 120 W; AC-strømledning; Installationsvejledning; Garantikort
Mål (L x B x H)	122 x 122 x 45 mm
Vægt	0,68 kg
Fysiske sikkerhedsfunktioner	1 stik til Kensington-lås ⁹

HP USB-C G5 Essential-dockingstation

Fodnoter, meddelelser

¹ Denne dockingstation understøtter for øjeblikket ikke MAC Address Pass-Through uden for bånd. Dockingstationen understøtter MAC Address Pass-Through i bånd på HP G8- og G9-understøttede, notebooks til forbrugermarkedet og kræver en NIC-driver, der kan hentes på <https://support.hp.com>. MAC Address Pass-Through i bånd fungerer kun, når Windows-operativsystemet kører. Tilstanden tændt (S0) og tilstanden standby (S3) understøttes. Funktionen MAC Address Pass-Through uden for bånd er planlagt til 1. halvdel af 2023 via en firmwareopdatering. For at opnå USB-C® alt mode-funktionalitet skal værts-pc'en understøtte DisplayPort™ Alt mode-protokollen i USB-C®- eller Thunderbolt™-porten. Opladning og portreplikation understøttes på notebooks, der har implementeret USB-C® Alt Mode-branchestandarder. Tænd/sluk-knappen til at tænde eller vække systemet med, fungerer kun på HP- eller HP-understøttede notebooks. PXE Boot-funktionaliteten afhænger af, om værtsystemets firmware har en ledig EFI-driver. Forbundet firmwareopdatering kræver, at slutbrugerens lader firmwareopdateringen blive helt færdig, inden der foretages andet. HP leverer ikke Ethernet- og lyd drivere på Mac-pc'er.

² Videoopløsning og -understøttelse afhænger af notebookens maksimumskapacitet. Understøtter 3 x FHD @ 60 Hz, 2 x QHD @ 60 Hz, 3 x 4K (kræver en DisplayPort™ 1.4-maskine med Display Stream Compression. Hvis systemet ikke understøtter Display Stream Compression, skal systemet understøtte DisplayPort™ 1.4 med høj opløsningstilstand aktiveret i systemet).

³ Din dockingstation kan ikke benyttes, imens den opdaterer.

⁴ PXE-opstarts-funktionalitet afhænger af, om værtsystemets firmware har en tilgængelig EFI-driver.

⁵ Ikke alle funktioner fungerer på alle operativsystemer eller alle HP- eller ikke-HP-enheder.

⁶ Dockingstationen understøtter for øjeblikket ikke MAC Address Pass-Through uden for bånd. Dockingstationen understøtter MAC Address Pass-Through i bånd på HP G8- og G9-understøttede, notebooks til forbrugermarkedet og kræver en NIC-driver, der kan hentes på <https://support.hp.com>. MAC Address Pass-Through i bånd fungerer kun, når Windows-operativsystemet kører. Tilstanden tændt (S0) og tilstanden standby (S3) understøttes. Funktionen MAC Address Pass-Through uden for bånd er planlagt til 1. halvdel af 2023 via en firmwareopdatering.

Fodnoter, tekniske specifikationer

⁷ Den understøttede DSC-version (Display Stream Compression) og farveformatet afhænger af grafikegenskaberne. DSC (Display Stream Compression) er deaktiveret, når skærmen er sluttet til VGA-porten eller til en ekstern DP2 VGA-dongle.

⁸ Skal have 120 watt eller mere. Mere watt giver ikke mere strøm til systemet.

⁹ Læs sælges separat.

