



HP LaserJet Pro 4002dn-printer

Få lynhurtige printhastigheder og nemme administrationsværktøjer med LaserJet Pro.

Få lynhurtige printhastigheder og nemme administrationsværktøjer med LaserJet Pro.



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Højdepunkter

- Fås med Instant Ink til laser
- HP Wolf Pro Security
- Automatisk tosidet udskrivning som standard
- Udskrivningshastighed (40 sider/min. A4)
- Høj månedlig driftscyklus (80.000 sider)



Team management



Fast two-sided printing



HP Web Jetadmin



Easy setup



Dashboard



HP JetAdvantage compatible



EcoSmart toner

Maksimal produktivitet

- Understøt dit dynamiske arbejdsteam med denne hurtige printer, der er ideel til op til 10 brugere.
- Få et endnu bedre workflow. HP Pro-klassens printhastigheder kan nå op til 42 sider/min. for at leve op til miljøer med høje krav.¹
- Få produktivitet lige ved hånden. Print og spar tid med Genveje med HP Smart-app.¹
- Undgå ventetid ved printjob. Printereren kræver ingen opvarmningstid og er altid klar.

Problemfri administration.

- Centraliser printeradministration i virksomheden. HP Web Jetadmin gør det nemt med de mange funktioner.²
- Sæt hurtigt dine printere op. Strømlinet opsætning gør det nemt at konfigurere printerne og komme videre med arbejdet

HP Wolf Pro Security.

- Få omgående printersikkerhed. Forhåndsconfigurerede indstillinger betyder, at printeren er klar, når du er.
- Tilføj et ekstra lag sikkerhed. PIN/pull-indstilling godkender først dine printjobs, når du er til stede.
- Opret konfigurationspolitikker, og godkend indstillinger universelt med HP Security Manager.⁵

Nem styring af forbrugsvarer med Instant Ink.

- Tilmeld dig Instant Ink for at opnå besparelser på original HP-toner. Få toner, levering og genbrug.^{5,6,7}
- Slut med at løbe tør for toner med Instant Ink til laser.⁸
- Med Instant Ink får du automatisk leveret toner til alle medarbejdere eller kontorer på én samlet faktura.⁷
- Med Instant Ink kan du vælge det rigtige abonnement til hver enkelt printer. Du kan til enhver tid opsigte eller ændre dit abonnement.⁹

Produktpræsentation

HP LaserJet Pro 4002dn-printer vist

1. Printhastigheder på op til 40 sider/min. (A4), 350-arks standardpapirkapacitet
2. Forhåndsconfigurerede sikkerhedsindstillinger
3. Hi-speed USB-porte, indbygget Gigabit Ethernet
4. Designet til arbejdsgrupper på op til 10 brugere
5. HP Smart-app til produktivitet lige ved hånden



Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	W1490A HP 149A Original LaserJet-tonerpatron, sort (Den gennemsnitlige kapacitet for patroner er på 2900 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.)
	W1490X HP 149X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (Den gennemsnitlige kapacitet for patroner er på 9.500 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.)
Tilbehør	
Service og support	U42HFE - HP 3 års service næste hverdag til LaserJet Pro 400x U42HRPE - HP 1 års service efter garantiuldøb næste hverdag på stedet til LaserJet Pro 400x

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Pro 4002dn-printer
Produktnummer	Z2605F
Funktioner	Print
Kontrolpanel	LCD med to linjer; Knappen OK; Venstre knap; Højre knap; Knappen Annuller; Knappen Tilbage; Klar-indikator; Fejlindikator; Wi-Fi-indikator (kun til trådløs pakkeløsning)
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, normal): Op til 40 sider/min.; Sort (A4, duplex): Op til 34 billeder/min.
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 6,3 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 8,8 sekunder
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Fine streger (1200 x 1200 dpi) ; Teknologi: HP FastRes1200, HP ProRes1200, eco-tilstand
Normeret forbrug pr. måned	Op til 80000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 750 til 4.000
Printrens avancerede softwarefunktioner ³	Automatisk duplex- og brochureprint, N-up print, sætvis, vandmærker, kun installation af printerdriver, økonomitilstand for tonerbesparelse, accepterer forskellige papirformat og -typer
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-emulering, PDF, URF, PWF-raster
Skrifttyper og skrifttypesnit	84 skalerbare TrueType-fonte
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 5 mm, Bund: 5 mm, Venstre: 4 mm, Højre: 4 mm; Maksimalt udskriftsområde : 207,4 x 347,1 mm
Processorhastighed	1200 MHz
Tilslutning	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-værtsport på bagsiden; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T-netværk; 802.3az(EEE)
Mulighed for mobiludskrivning	Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP, IPv4, IPv6; Printing: TCP/IP-port 9100 Direct Mode, LPD (kun understøttelse af raw queue), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link – lokalt og via router, Stateless via DHCPv6), SSL-sikkerhed og certifikatadministration; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, download af FTP FW
Netværksegenskaber	Ja, via indbygget 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Gigabit Ethernet med automatisk crossover; Godkendelse via 802.1X (gælder ikke for D-pakker)
Harddisk	Ingen
Hukommelse	Standard: 256 MB ; Maksimum: 256 MB
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 2 ; Maksimum: 3
Medietyper	Papir (almindeligt, EcoFICIENT, let, kraftigt, kontraktpapir, farvet, letterhead, fortykt, udstanset, genbrugspapir, groft); konvolutter; etiketter
Medieformat	Brugerdokumenter (metrisk): Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2, ekstrabakke 3: 104,9 x 148,5 til 216,9 x 356,6 mm
Mediehåndtering	Standardinput: Universalkasse 1 med plads til 100 ark, papirbakke 2 med plads til 250 ark. Standard udgang: 150-arks udbakke Valgfrit input: Valgfri tredje papirbakke til 550 ark
Medievægt	Bakke 1: 60-200 g/m ² ; Bakke 2, ekstrabakke 3 med plads til 550 ark: 60-120 g/m ²
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 100; konvolutter: 10 Bakke 2: Ark: 250 Bakke 3: Ark: 550 Maksimum: Op til 900 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 150 ark Konvolutter: Op til 10 konvolutter Maksimum: Op til 150 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell
Mindeste systemkrav	Windows: 2 GB ledig plads på harddisken; Internetforbindelse eller USB-port internetbrowser. Få flere oplysninger om hardwarekrav på microsoft.com Mac: 2 GB ledig plads på harddisken; Internetforbindelse eller USB-port internetbrowser. Få flere oplysninger om hardwarekrav på apple.com
Medfølgende software	Der følger ingen softwareløsninger med i kassen – fås kun på http://www.hp.com eller http://123.hp.com
Sikkerhedsstyring	Administrationssikkerhed: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x-godkendelse; sikkerhed på trådløse netværk: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2-, WPA3-, WEP-kryptering (64 og 128 bit), 802.1x-godkendelse (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) på RADIUS-servere
Printeradministration	HP Printer Assistant; HP Web JetAdmin Software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP-proxyagent (en del af HP Web JetAdmin); HP WS-proxyagent (en del af HP Web JetAdmin); Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver, Deployment Utility - Managed Printing Administrator)
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H)	Minimum: 381 x 357 x 216 mm; Maksimum: 381 x 634 x 241 mm
Printervægt	8,56 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C
Lydforhold	Lydintensitet: 6,6 B(A) Lydtryk: 54 dB(A)
Strømforsyning	Krav: Indgangsspænding 110 V: 110 til 127 V vekselstrøm (± 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Indgangsspænding 220 V: 220 til 240 V vekselstrøm (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (ikke dobbelt spænding, produkt afhænger af produktnummer identificeret med nummerkode); Typisk elforbrug (TEC): 0,36 kWh/uge (Blue Angel); 0,36 kWh/uge (Energy Star 3.0); Strømforsyningstype: Intern (indbygget) strømforsyning
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off Technology; Instant-on-teknologi; Sort EcoSmart-toner; Strømbesparende
Certificeringer ⁴	Standard for elektromagnetisk udladning: CISPR 32:2012 Klasse B/EN 55032:2012 Klasse B; CISPR 35:2016/EN 55035:2017 Klasse B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-1:2016; FCC CFR 47 Del 15 Klasse B; ICES-003; Udgave 7 Klasse B ØKO-erklæring for IT Blue Angel-kompatible⁵ Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Kan sendes til genbrug via HP Planet Partners; Kompatibelt med tilbehør til tilgængelighed; Indeholder genanvendt genbrugspapir
Fremstillet i	Fremstillet i Filippinerne
Pakkens indhold ⁷	Z2605F HP LaserJet Pro 4002dn-printer; Forudinstalleret, original HP LaserJet-tonerpatron, sort (2.900 sider); Startvejledning; Brochure om support; Garantivejledning; Brochure om lovgivning; Strømløsning
Garanti	1 års garanti for reparation på væksted/depot. Garanti- og supportmulighederne afhænger af produkt, land og lokale lovkra. Kontakt din kontraktuelle leverandør, eller gå til hp.com/support for at få mere at vide om HP's prisvindende service- og supportmuligheder i dit område. (garantikode 4E; garanti-ID A033)

Fodnoter

- ¹ Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på www.hp.com/go/mobileprinting. Visse funktioner/softwareprogrammer er kun tilgængelige på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Abonnement kan være påkrævet; abonnementet fås ikke i alle lande. Få flere oplysninger på www.hpsmart.com. Der kræves internetadgang, som skal købes separat. Der kræves en HP-konto for at opnå fuld funktionalitet. Se en liste over understøttede operativsystemer i app-butikker.
- ² HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på hp.com/go/webjetadmin.
- ³ Nem opsætning og administration – Kræver brug af Smart Admin-dashbord til printeropsætning og tilmelding af brugere.
- ⁴ HP JetAdvantage Security Manager skal købes separat. Få flere oplysninger på hp.com/go/securitymanager.
- ⁵ Genbrug: Programmet findes ikke i alle lande. Returnering og genbrug af originale HP-patroner er på nuværende tidspunkt muligt i mere end 60 lande, territorier og områder i Asien, Afrika, Europa samt Nord- og Sydamerika via HP Plant Partners-programmet. Få flere oplysninger på hp.com/recycle.
- ⁶ Spar op til 50 % på toner (sort-hvid) – baseret på månedsabonnementspris på Instant Ink sort-hvid med 1.500 sider uden køb af yderligere sider sammenlignet med pris pr. printede ISO/IEC 24711-sider for klassens mest almindelige sort-hvid A4-printere med tonerpatron til en pris på <494 EUR og MFP'er med tonerpatron til en pris på <672 EUR ved brug af integrerede patroner med standardkapacitet (toner og tromle i én patron). Gennemsnitlig pris pr. side pr. land anvendt til at fastslå påstande om procentvise besparelser i forhold til pris pr. side for Instant Ink. Salgspriser er ikke taget i betragtning i denne undersøgelse. Printere, som kun benytter XL-patroner, er ekskluderet på grund af hardware, som ikke er standard, samt forbrugsvaremodel. Undersøgelse fra september 2021 foretaget af Keypoint Intelligence på bestilling af HP baseret på offentligt tilgængelige oplysninger pr. 18. august 2021. Printerne er udvalgt ud fra deres markedsandele som oplyst i IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final Historical 2021Q2. Få flere oplysninger på: www.keypointintelligence.com/HPInstantInk.
- ⁷ Automatisk levering og samlet faktura: Printere kræver direkte forbindelse til internettet for at kunne deltage i programmet. Internetadgang sælges separat.
- ⁸ Slut med at løbe tør: Baseret på abonnementsbrug, internetforbindelse til kvalificeret HP-printer, gyldigt betalingskort, e-mailadresse og leveringstjeneste i dit geografiske område.
- ⁹ Opsigelse eller ændring: Du kan til enhver tid ændre eller opsigse dit abonnement online. Hvis du vælger at opsigse Instant Ink, kan du gå tilbage til at bruge originale standard- eller XL-blækpatroner fra HP. Opgradering af abonnement sker med øjeblikkelig virkning, og eventuelle gebyrer opkræves med tilbagevirkende kraft eller i næste faktureringsperiode, afhængigt af brugerens valg. Nedgradering eller opsigelse af abonnement træder i kraft efter den sidste dag i den aktuelle faktureringsperiode. Få flere oplysninger på hpinstantink.com/terms.

Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

- ¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ Ved brug af joblagringsfunktionen kræves der køb af separat USB-flashdrev på mindst 16 GB.
- ⁴ Klassificeringen for typisk strømforbrug (TEC, Typical Electricity Consumption) repræsenterer det typiske strømforbrug for et produkt på en uge, målt i kilowatt-timer (kWh).
- ⁵ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.
- ⁵ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og medføre, at garantien bortfalder. Energy Star-værdi typisk baseret på mål for 115 V-enhed og 230 V for Blue Angel. Bemærk, at HP LaserJet Pro 4001- og MFP 4101-seriens produkter er ENERGY STAR 3.0-certificeret i USA og den funktionsækvivalente HP LaserJet Pro 4002- og MFP 4102-serie overholder grænser for Ecolabels energieffektivitet.
- ⁷ Se <http://www.hp.com/go/toneryield> for at få oplysninger om kapacitet for de blækpatroner, der følger med printeren. Angivet sidekapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 og gælder for uafbrudt print. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer.



www.blauer-engel.de/uz219

