

LK FUGA® indsats stikkontakt 13A 2-pol med jord og 5V USB-A lader



Farve: Uden afdæk.
 Vare nr. 506 D 0711
 EL nr.: 10 17 058 390
 EAN nr.: 57 03 302 159 579
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D0711>



Farve: Hvid
 Vare nr. 506 D 6711
 EL nr.: 10 17 053 573
 EAN nr.: 57 03 302 162 449
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D6711>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Stikkontakt 2-pol med jord med 5V USB-lader. Ladestrøm 1 A. Kan erstatte en eksisterende 1½ Modul stikkontakt. USB strømforsyning anvendes til at oplade og strømforsyne apparater, som strømforsynes via USB (type A), f.eks. mobil/smartphones, tablets og andet IT/AV udstyr. USB udtaget kan ikke benyttes til datakommunikation, men kun til strømforsyning. Til datakommunikation med USB kan anvendes det passive LK FUGA® USB-udtag.

Tekniske data

Strømforsyning:	230 V AC / 50 Hz
Mærkeeffekt:	Maks. 1 A, 5W
Udgangsstrøm:	1000 mA
Udgangsspænding:	5 V dc
Tilslutning:	Fase , nul , jord
Terminaler:	Skrueløse terminaler maks. 2x2,5 mm ²
Standby effekt:	<0,1 W
Driftstemperatur:	0-45 °C
Luftfugtighed:	20%-95% ikke kondenserende
Forsikring:	Maks. 13A
Kapslingsklasse:	IP 20
USB Type	A
Godkendelser	Nemko (USB strømforsyningsdel)
Bæredygtighed	Green Premium
REACH (uden SVHC)	Ja
RoHS	Ja
Kviksølvfri	Ja
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskise

