



HP Neverstop Laser 1001nw

Neverstop-utskrifter – med pålitelig trådløs funksjonalitet.¹ Slutt aldri å spare.

Eksepsjonell valuta for pengene rett ut av esken – spar opptil 60 % på toner² med toner til 5000 sider inkludert.³ Få opptil 7x flere sider rett ut av esken.⁴ En rimelig måte å fylle på ny toner.² Spar tid med HP Smart-appen – skriv og skann fra hvor som helst.⁵



Hovedpunkter

- Opptil 20 spm monoutskrift
- Toner til 5000 sider i esken
- Toner som du kan fylle på selv
- Trådløs utskrift med WiFi direct
- Kompatibel med HP Smart-appen
- Ethernet- og WiFi direct-tilkobling
- 150-arks innskuffkapasitet

Spar opptil 60 % på toner²

- Få tonerbesparelser rett ut av esken.² Spar opptil 60 % på toner hver gang du fyller på.²
- Laserkvalitet med besparelser. Få den laveste tonerkostnaden sammenlignet med tradisjonelle HP-tonerkassetter.²
- Virksomheten trenger ikke å vente på skriveren. Maksimer oppetiden med raske utskriftshastigheter.
- Begynn å skrive ut med en gang. Med det intuitive kontrollpanelet kan du fullføre prosjektene raskt og enkelt.

Opptil 7x flere sider enn andre lasere i sin klasse⁴

- Med mer toner i esken får du opptil 7x flere sider enn lasere i samme klasse.⁴
- Få tusenvis av sider rett ut av esken – toner til 5000 sider er inkludert.³
- Med en papirskuff med plass til 150 ark, kan du håndtere store utskriftsjobber og legge i papir sjeldnere.

Spar hver gang du fyller på²

- Med HPs påfyllingssystem for toner blir tonerpåfyllingen enkel, praktisk og sølefri.⁶
- Enkel påfylling av toner. Få full tonerkapasitet raskt med tonerpåfyllingssettet.⁷
- Med denne nyskapende laserskriveren får du eksepsjonell kvalitet, side etter side.
- Skriv ut alle dokumenter med skarp tekst og fet svart.

Vær produktiv uansett hvor du er

- Med HP Smart-appen kan du skrive ut, skanne og sende en sikker faks fra hvor som helst.⁵
- Enkel deling av ressurser – tilgang til og utskrift med trådløst nettverk og Ethernet-nettverk.¹
- Koble smarttelefon eller nettbrett direkte til skriveren, og skriv ut uten behov for nettverkstilkobling.⁸
- Med tilpassbare snarveier sparer du tid og eliminerer trinn i repeterende oppgaver.⁵

Produktomvisning

HP Neverstop Laser 1001nw vises

1. Trådløse nettverk og Ethernet-nettverk
2. Opptil 84% mindre miljøavtrykk
3. Skriv ut opptil 20 spm A4
4. Påfyllbart tonersystem uten søl
5. Tonernivåindikator
6. HP Smart – mobil utskriftsapp
7. 150-arks papirskuff
8. Opptil 5000 sider i esken



Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W1143A HP 143A Svart original Neverstop tonerpåfyllingssett (2 500 sider)
	W1143AD HP 143AD dobbeltpakning svart original Neverstop tonerpåfyllingssett (Per sett: 2500 sider)
	W1144A HP 144A svart original laserbildetrommel (20 000 sider)
Service og kundestøtte	UB4Z7EHP 3 års standard utskiftingstjeneste for Neverstop Laser 1000-serien UB4Z4E HP 3 års utskiftingstjeneste neste virkedag for Neverstop Laser 1000-serien (UB4Z7E – tilgjengelig i alle EMEA-land unntatt Midtøsten, Adriaterhavet, Afrika, Sør-Afrika, Israel, Slovenia, Tyrkia. UB4Z4E– tilgjengelig i Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia)

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Neverstop Laser 1001nw
Produktnummer	5HG80A
Funksjoner	Utskr.
Kontrollpanel	LED
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Opptil 20 spm;
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 8,5 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 15 sek;
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 600 x 600 x 2 dpi; Teknologi: 600 x 600 dpi;
Månedlig kapasitet ³	Opptil 25 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum⁴: 250–2500 sider
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, HP Auto-On/Auto-Off-teknologi, Wi-Fi Direct, HP Smart-appen, HP smartoppgave
Standard skriverspråk	PCLm5; URF; PWG
Utskriftsområde	Utskriftsmargen Topp: 2 mm, Bunn: 2 mm, Venstre: 2 mm, Høyre: 2 mm; Maksimalt utskriftsområde : 216 x 355,6 mm
Dobbeltstidig utskrift	Manuelt (driverstøtte følger med)
Prosesorhastighet	500 MHZ
Tilkobling	
Standard	Høyhastighets USB 2.0-port; Innebygd Wi-Fi 802.11b/g/n; Rask Ethernet 10/100-base
Trådløst	Ja
Mobil utskriftsfunksjon ⁷	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP Smart-appen og andre mobile apper; Mopria™-sertifisert; Wi-Fi® Direct-utskrift
Nettverksfunksjoner	10/100/1000 base-TX-nettverk og Wi-Fi 802,11 b/g/n
Minne	Standard: 32 MB ; Maksimum: 32 MB
Mediehåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 1 innskuff ; Maksimum: 1 innskuff
Medietyper	Vanlig papir; Tykt papir; Bond-papir; Etikett; Lett papir; Konvolutt
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): 105 x 148,5 til 216 x 356 mm Støttet (metrisk): A6; A5; A4; Nr. 10 konv; C5 Konv; DL-konv; B5(JIS), Oficio 216x340; 105 x 148,5 til 216 x 356 mm

Modell	HP Neverstop Laser 1001nw
Produktnummer	5HG80A
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 150-arks papirskuff Standard utkapasitet: 100-arks utskuff
Medievekt	60 til 120 g/m ²
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 150; Konvolutter: 1 Maksimum: Opptil 150 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 100 ark Maksimum: Opptil 100 ark
Kompatible operativsystemer⁶	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bits, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra, (v10.13), 1,5 GB ledig harddiskplass, Internett kreves, USB; Linux: for mer informasjon, se https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bits, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra, (v10.13), 1,5 GB ledig harddiskplass, Internett kreves, USB; Linux: for mer informasjon, se https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Minstekrav til systemet	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bits, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB ledig harddiskplass, Internett kreves, USB
Medfølgende programvare	For Windows OS: HP-installeringsprogram for programvare, HP-avinstallasjonsprogram for programvare (unntatt Win8 +), HP PCLmS-skriverdriver, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Enhetskonfigurasjon og -programvare, Online brukerhåndbøker, HP Printer Assistant, HP-produktforbedringsundersøkelse; For Mac OS: Velkomstskjermbilde (videresender brukere til http://www.hp.com eller OS App Source for LaserJet-programvare)
Skriveradministrasjon	HP-skriverassistent (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H)⁷	Minste 380,5 x 293,4 x 211 mm; Maksimum: 380,5 x 465 x 445 mm
Pakningsstørrelse (B x D x H)	475 x 290 x 420 mm
Skrivervekt⁸	7 kg
Pakningsvekt	8,9 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 50°C
Akustisk⁹	Akustisk effektemisjon: 6,5 B(A) Akustisk trykkemisjon: 51 dB(A)
Strøm⁵	Krav: 220 V til 240 V nominelt ved +/-10 % (min. 198 V, maks. 264 V), 50 til 60 Hz nominelt +/-3 Hz (min. 47 Hz, maks. 63 Hz); Forbruk: 307 watt (aktiv utskrift), 5,3 watt (klar), 0,93 watt (hvilemodus), 0,1 watt (manuell av); Typisk strømforbruk (TEC): Energy Star versjon 3.0: 0,297 kWh/uke; Blue Angel: 0,69 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP Auto-av/Auto-på-teknologi
Sertifiseringer	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024: 2010, en 55032:2012/AC: 2013, ICES-003 Issue 5, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22:2008, andre EMC-godkjenninger som er påkrevd i de enkelte land ENERGY STAR®-kvalifisert Blue Angel-samsvar Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita
Opprinnelsesland	Produsert i Kina
Innhold i esken¹¹	HP Neverstop Laser M1000w-skriver; Forhåndsinstallert; HP svart original bildetrommel (~ 5000 sideres kapasitet, ~ 20 000 sideres levetid); Referansehåndbok; Installeringshåndbok; Støtteark; Kundestøtteark; EU-erklæringsark (bare EU); Garantiveiledning; Strømledning; USB-kabel
Garanti	Ett års standard begrenset maskinvaregaranti og få opptil 3 års utvidet garanti ved registrering på http://www.hp.com/eu/3yearwarranty

Fotnoter

- ¹ Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz. Lær mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² Basert på intern HP-sammenligning av MSRP og kostnad per side for HP LaserJet Pro M115 og HP LaserJet Pro MFP M28 i klasse med standardfylling HP 44A / 48A svart original LaserJet-tonerkassett, fra mars 2020. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.
- ³ Faktisk kapasitet varierer betydelig basert på innholdet på de utskrevne sidene og andre faktorer. Gjennomsnitt basert på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.
- ⁴ Basert på HP LaserJet Pro M115 og HP LaserJet Pro MFP M28 med standardfylling HP 44A / 48A svart original LaserJet-tonerkassett med ISO-kapasitet på 500 sider. Faktisk kapasitet varierer betydelig basert på innholdet på de utskrevne sidene og andre faktorer. Gjennomsnitt basert på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.
- ⁵ Krever nedlasting av HP Smart-appen. Se <http://www.hp.com/go/mobileprinting> for informasjon om lokale utskriftskrav. Visse funksjoner / programvare er kun tilgjengelig på engelsk. Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat.
- ⁶ Når den brukes i samsvar med oppsettinstruksjonene.
- ⁷ Tonerpåfyllingssett følger ikke med skriveren; kjøpes separat.
- ⁸ Før utskrift må mobilenheten være koblet til Wi-Fi Direct®-signalet til en Wi-Fi Direct-kompatibel AiO eller skriver. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ³ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Color LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.
- ⁴ HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor det angitte området for optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som intervaller for rekvistautskifting og enhetens levetid gjennom en forlenget garantiperiode.
- ⁵ Apple Airprint – den mobile enheten må ha AirPrint®. Trådløs drift er bare kompatibel med 2,4 GHz-operasjoner. Les mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 – Krever at du er registrert for Google Cloud Print™ og har en Google-konto. Trådløs drift er bare kompatibel med 2,4 GHz-operasjoner. Les mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ Støtter ikke Windows® XP (64-bits) og Windows Vista® (64-bits) . Ikke alle «kompatible operativsystemer» støttes av programvaren i esken; Fullstendig programvare er bare tilgjengelig for Windows 7 og nyere; For Windows Server 2008 R2 64-bits, 2012 R2 64-bits, 2016 64-bits er kun utskriftsdriver installert. Windows RT OS for nettbrett (32- og 64-biters) bruker en forenklet HP-skriverdriver som er innebygd i RT OS; Linux-systemer bruker programvaren in-OS HPLIP.
- ⁷ Apple Airprint – den mobile enheten må ha AirPrint®. Trådløs drift er bare kompatibel med 2,4 GHz-operasjoner. Lær mer på [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Google Cloud Print™ 2.0 – Krever at du er registrert for Google Cloud Print™ og har en Google-konto. Trådløs drift er bare kompatibel med 2,4 GHz-operasjoner. Lær mer på [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).
- ⁸ Vekten varierer med konfigurasjonen.
- ⁹ Testet konfigurasjon: Trådløs modell, ensidig utskrift, A4-papir med 20 spm i snitt.
- ¹⁰ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforsyning er vanligvis basert på måling av en enhet på 115 V.
- ¹¹ HP svart original laserbildetrommel (innledende 5 000-siders svart tonerkapasitet er gitt, med 20 000 siders nyttig levetid for bildetrommel). Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<http://www.hp.com/no>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA April 2021

