

# HP LaserJet Pro MFP 2604-printerserien



## Få print i høj kvalitet til ultralav pris pr. side.

- Udviklet til printning i store mængder — tanken er forudopfyldt med toner svarende til 5.000 sider.<sup>1</sup>
- Medvirker til at spare på påfyldninger ved hjælp af HP-tonerpåfyldningssæt med høj kapacitet.
- Giver fantastisk kvalitet med skarp tekst og fed sort — side efter side.

## Påfyld nemt toner på 15 sekunder med original HP-toner<sup>2</sup>

- Påfyld nemt original HP-toner på bare 15 sekunder.<sup>2</sup>
- Mindre nedetid med 2.500 og 5.000 siders HP-tonerpåfyldning.<sup>1</sup>
- Det originale HP-tonerpåfyldningssæt har et unikt design og er fremstillet med mere end 75 % mindre plastik.<sup>3</sup>

## Komplet funktionspakke til øget produktivitet.

- Du kommer hurtigt gennem mange sider med automatisk dobbeltsidet udskrivning.
- Print, scan og del når som helst og hvor som helst med HP Smart-app.<sup>4</sup>
- Lav vedligeholdelse med billedtromle på op til 50.000 sider med lang levetid.<sup>5</sup>

## Produktpræsentation

### LaserJet Tank MFP 2604sdw vist

1. Automatisk dokumentføder til 40 ark
2. Tydelig tekst og ensartet print
3. Automatisk dobbeltsidet print
4. HP Smart Advance
5. Forhåndspåfyldt med originalt HP-toner til op til 5.000 sider
6. Billedtromle på op til 50.000 sider
7. Dual-band Wi-Fi® med selvgendannelse og Bluetooth LE
8. Indbygget, hurtigt Ethernet
9. Printhastighed på op til 22 sider/min. (A4)
10. HP WOLF Security Essential
11. 250-arks papirbakke
12. Smarte statusknapper



## Oversigt



Model	HP LaserJet Tank MFP 2604dw-printer	HP LaserJet Tank MFP 2604sdw-printer
Produktnummer	381V0A	381V1A
Funktioner	Print, kopiering, scanning	
Udskrivningshastighed	Sort (A4, normal): Op til 22 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 14 billeder pr. min.	
Tilslutninger	Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0-specifikationer); Ethernet 10/100 Base-TX; 802.11a/b/g/n (2.4/5 GHz) Wi-Fi radio + BLE	
Anbefalet antal sider pr. måned	250-2500	

## Konfigurerbare dele, tilbehør, levering og support

Forbrugsvarer	W1530A HP 153A original LaserJet Tank-tonergenopfyldningsæt sort (Omkring 2.500 sider)
	W1530X HP 153X original LaserJet Tank-tonergenopfyldningsæt sort (Omkring 5.000 sider)
Service og support	U04TNE 3 års standardombytning (fås i alle EMEA-lande undtagen Adriaterhavsområdet, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellemøsten, Rusland, Sydafrika, Tyrkiet) U04TKE 3 års ombytning næste hverdag fås i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien) U04TSE 3 års returnering til depot (fås i Adriaterhavsområdet, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellemøsten, Rusland, Sydafrika, Tyrkiet)

## Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Tank MFP 2604dw-printer	HP LaserJet Tank MFP 2604sdw-printer
Produktnummer	381V0A	381V1A
Kontrolpanel	LCD med ikoner; 3 indikatorer (medie, låg åbent, Wi-Fi); 10 knapper (Wi-Fi, Ned, Menu, Op, Kopier, Id-kopi, Info, Genoptag, Annuller, Afbryder)	LCD med ikoner; 2 indikatorer (medie, låg åbent); 10 knapper (Wi-Fi, Ned, Menu, Op, Kopier, Id-kopi, Info, Genoptag, Annuller, Afbryder)
Udskriv		
Udskrivningsteknologi	Laser	
Udskrivningshastighed <sup>1</sup>	Sort (A4, normal) Op til 22 sider/min.; Sort (A4, duplex): Op til 14 billeder pr. min.	
Udskrivning af første side <sup>2</sup>	Sort (A4, klar): På kun 8 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 8,4 sek.	
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi; Teknologi: 600 x 600 dpi; 600 x 400 dpi	
Normeret forbrug pr. måned	Op til 25000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 250-2500	
Printerens avancerede softwarefunktioner <sup>3,4</sup>	Automatisk duplexprint, HP Auto-tænd/sluk, HP Smart-app	
Standardprintersprog	PCLmS; URF; PWG	
Skrifttyper og skrifttypesnit	Ingen	
Udskriftsområde	Udskriftsmargener: Top: 2 mm, Bund: 2 mm, Venstre: 2 mm, Højre: 2 mm; Maksimalt udskriftsområde: 215,9 x 355,6 mm	
Dupleksudskrivning	Automatisk	
Kopier		
Kopieringshastighed	Sort (A4): Op til 14 kopier/min.	Sort (A4): DM-EMEA: Op til 14 kopier/min.; DM-NA/AP: Op til 22 kopier/min.
Scan		
Scanningshastighed <sup>5</sup>	Normal (A4): Op til 19 sider/ minut (sort/hvid), op til 10 sider/min. (farver)	
Scanningsfilformat	JPEG, RAW(BMP), PNG, TIFF, PDF	
Scannerspecifikationer	Scannertype: Fladbed, automatisk dokumentfører (tilbehør); Scanningsteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Scanningsinputtilstand: HP Smart-app; og brugerapplikationer via Twain; Twain-version: Version 2.1; ADF-dupleks scanning: Nej; Maksimalt scanningsformat (fladbed): 216 x 297 mm; Optisk scanningsopløsning: Op til 600 dpi	
Anbefalet antal scanninger pr. måned	150 til 1500	
Område, der kan scannes	Maksimalt medieformat (fladbed): 216 x 297 mm; Minimum medieformat (ADF): 148 x 210 mm Maksimalt medieformat (ADF): 216 x 356 mm	
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256	
Processorhastighed	500 MHz	
Tilslutning		
Standard	Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0-specifikationer); Ethernet 10/100 Base-TX; 802.11a/b/g/n (2,4/5 GHz) Wi-Fi radio + BLE	
Trådløs forbindelse	Indbygget Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz)	
Mulighed for mobiludskrivning	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-printning	
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP: IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/Zeroconf; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP	
Netværksegenskaber	Ethernet 10/100Base-TX; Indbygget Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz)	
Hukommelse	Standard: 64 MB; Maksimum: 64 MB SDRAM	
Mediehåndtering		
Antal papirbakker	Standard: 1; Maksimum: 1 Papirbakke	
Medietyper	Almindeligt papir, kraftigt papir, bond, label, let papir, konvolutter	
Medieformat	Brugerdefineret (metrisk): 102 x 152 til 215,9 x 355,6 mm; Understøttet (metrisk): A6; A5; A4; Nr. 10-konvolutter; C5-konvolutter; DL-konvolutter; B5-konvolutter; B5(JIS); B6 (JIS); 216 mm x 340 mm; Tilpasset; ADF: A4, Letter, Legal	
Mediehåndtering	Standardinput: 250-arks papirbakke Valgfrit input: Ikke relevant	Standardinput: 250-arks papirbakke Valgfrit input: Ikke relevant ADF: Standard, 40 ark
Medievægt	60 til 163 g/m <sup>2</sup> ; ADF: 60 til 90 g/m <sup>2</sup>	
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 250; Konvolutter: 10 Maksimum: Op til 250 ark	Bakke 1: Ark: 250; Konvolutter: 10 Maksimum: Op til 250 ark ADF: Standard, 40 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 100 ark Konvolutter: Op til 10 konvolutter Transparenter: Understøtter ikke transparenter Maksimum: Op til 100 ark	
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux	
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit; Linux (få flere oplysninger på <a href="http://developers.hp.com/linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/linux-imaging-and-printing</a> )	
Mindste systemkrav	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit eller 64-bit, 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse, Microsoft® Internet Explorer eller Edge.; Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Kræver internetforbindelse	
Medfølgende software	Ingen CD i kasse; Software, der kan downloades fra <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> eller <a href="http://1123.hp.com">http://1123.hp.com</a>	
Sikkerhedsstyring	Sikker bootstart, Sikker firmwareintegritet, Runtime-kodeintegritet, adgangskodebeskyttet EWS, sikker søgning på internettet via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 er deaktiveret som standard; OpenSSL version 1.1.1. Aktiver/deaktiver netværksporte; SNMPv1, SNMPv2 og SNMPv3; ændring af fællesskabsadgangskode; Sikre standarder, krypterede data i hvile, aktiv FW-opdatering, administratoradgangskode som standard, Cipher- og TLS-valg; Kontolås; Sikker opsætning via Wi-Fi	
Printeradministration	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)	
Mål og vægt		
Printermål (B x D x H)	Minimum 368 x 326 x 255 mm; Maksimum: 368 X 390.5 X255mm	Minimum 418 x 345 x 311,4 mm; Maksimum: 418 x 398,5 x 311,4 mm
Printervægt	7,9 kg	9,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5°C; Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed	
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 60°C	
Lydforhold	Lydintensitet: 6,3 B(A); Lydtryk: 49 dB(A)	
Strømforsyning <sup>7</sup>	Krav: 110 V-127 V nominel @ +/-10 % (min. 99 V, maks. 140 V), 50-60 Hz nominel +/- 3 Hz (min. 47 Hz, maks. 63 Hz), 220 V-240 V nominel @ +/-10 % (min. 198 V, maks. 264 V), 50-60 Hz nominelle +/- 3 Hz (min. 47 Hz, maks. 63 Hz); Forbrug: Aktiv printning: 390 w, klar: 2,7 w, dvale: 0,51 w, manuel sluk: 0,05 w, automatisk sluk/manuel tænd: 0,05 w, automatisk sluk/Wake on LAN: 0,5 w; Typisk elforbrug (TEC) <sup>8</sup> : Energy Star: 0,194 Kwh/uge; Blue Angel: 0,203 Kwh/uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning	
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi	
Certificeringer	RCM (Australien), TUV og GS Mark (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (Indien), KC (Sydkorea), SIRIM (Malaysia), Cambodia, Ukraine, EAC, Eastern European-godkendelser, CE-mærkning, FCC, Energy Star, UL, Indonesien, Argentina, Indonesien, Singapore, Filippinerne mv. Standard for elektromagnetisk uledning: CISPR32:2015 og CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Klasse B; EN 61000-3-3:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, del 15 klasse B/ICES-003, udgave 6 Blue Angel; EPEAT® Silver-registreret. Telegodkendelser: Trådløs: EU RED 2014/53/EU; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3/ETSI EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328; V2.2.2/EN301 893 V2.1.1/EN300 440-1 V2.1.1; FCC Title 47 CFR, Del 15 Paragraf C og E / RSS 247 Udgave 1, 2015 og RSS 102 Udgave 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008	
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Kan sendes til genbrug via HP Planet Partners; Indeholder genanvendt genbrugsplast	
Blue Angel-kompatible	Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer	
Fremstillet i	Fremstillet i Vietnam	
Pakkens indhold <sup>7</sup>	381V0A HP LaserJet Tank MFP 2604dw-printer; Original HP LaserJet Tank-billedtromle (opstart cirka 5000 sider tonerkapacitet sort medfølger); Strømløsning; Opsætningsvejledning; Referencevejledning; Foldere med bestemmelser/understøttelse	381V1A HP LaserJet Tank MFP 2604sdw-printer; Original HP LaserJet Tank-billedtromle (opstart cirka 5000 sider tonerkapacitet sort medfølger); Strømløsning; Opsætningsvejledning; Referencevejledning; Foldere med bestemmelser/understøttelse
Garanti	Op til 3 års udvidet garanti ved registrering inden for 60 dage på <a href="http://www.hp.com/go/lasertank-warranty">www.hp.com/go/lasertank-warranty</a>	

## Fodnoter

- <sup>1</sup> Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede siders indhold samt andre faktorer. Gennemsnit er baseret på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig print. Ekstra printede sider kræver genopfyldning af toner. Få flere oplysninger på [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).
- <sup>2</sup> Ved brug i overensstemmelse med vejledningen. Gennemsnitlig genopfyldningstid baseret på HP's interne test.
- <sup>3</sup> Mere end 75 % mindre plastik beregnet på en sammenligning af plastikvægten i HP Neverstop Laser 103/143 A/AD og HP Laser NS 108 A/AD-tonergenopfyldningssæt og tilhørende emballage.
- <sup>4</sup> Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner/softwareprogrammer findes kun på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Abonnement kan være påkrævet; abonnementet er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande. Få flere oplysninger på [HPSmart.com](http://HPSmart.com). Internetadgang er påkrævet og skal købes separat. Der kræves en HP-konto for at opnå fuld funktionalitet. Se en liste over understøttede operativsystemer i app stores.
- <sup>5</sup> Billedtromlens kapacitet er cirka 50.000 sider med enkelt-sidede printning (letter eller A4-størrelse). Der er mange faktorer, som afgør tromlens aktuelle holdbarhed, som f.eks. temperatur, luftfugtighed, papirformat, tonertype og andre variabler. Billedtromlen kan udskiftes via autoriseret serviceudbyder.

## Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

- <sup>1</sup> Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> HP-teknologi til automatisk tænding og slukning afhænger af printeren og indstillingerne; Kan kræve firmwareopgradering.
- <sup>4</sup> Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale printkrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funktioner/softwareprogrammer findes kun på engelsk, og der kan være forskel på programmer til desktop og mobil. Abonnement kan være påkrævet; Abonnementet er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande. Få flere oplysninger på: [HPSmart.com](http://HPSmart.com); Internetadgang er påkrævet og skal købes separat. Der kræves en HP-konto for at opnå fuld funktionalitet. Se en liste over understøttede operativsystemer i app stores.
- <sup>5</sup> Scanningshastigheder målt fra ADF. Den faktiske hastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pc'ens ydeevne og programmet.
- <sup>6</sup> Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Undgå at benytte andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og gøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.
- <sup>7</sup> Original HP LaserJet Tank-billedtromle (opstart cirka 5.000 sider tonerkapacitet sort medfølger). Få flere oplysninger om printerens kapacitet på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Angivet sidekapacitet i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 ved kontinuerlig printning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer.

