

# HP LaserJet Enterprise M507-serien



## Omdefinier langsigtede forventninger

Vælg en HP LaserJet Enterprise-printer, som er designet til at håndtere virksomhedsløsninger sikkert og effektivt, og som sparer på energien med sort HP EcoSmart-toner. Vær på forkant med kravene i en voksende virksomhed med en printer, du kan stole på.<sup>1</sup>



HP LaserJet Enterprise M507dn



HP LaserJet Enterprise M507x

Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Særlige karakteristika

- Lavt energiforbrug
- Verdens sikreste udskrivning<sup>2</sup>
- Robust mobilitet
- Forbedret brugergrænseflade
- Administration af virksomheden
- Forbedrede arbejdsgange
- Kompakt – lille miljøpåvirkning
- Mere konkurrencedygtigt patronudbud
- Konkurrencedygtige hardwarespecifikationer



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

### Verdens sikreste udskrivning<sup>2</sup>

- Hver enkelt printer i din flåde kontrollerer sin egen driftskode og reparerer sig selv ved angreb.
- Din printers udgående netværksforbindelser kontrolleres, så mistænkelige anmodninger opdages, og malware ikke får adgang.
- Hukommelsesaktivitet overvåges, så angreb altid kan registreres og forhindres.
- Firmware tjekkes automatisk under starten for at afgøre, om den er autentisk kode – digitalt signeret af HP.

### Lave omkostninger, lavt energiforbrug

- Hold produktiviteten oppe med pålidelige patroner, og spar på strømmen under udskrivning med sort HP EcoSmart-toner.<sup>1</sup>
- Brug mindre tid på at udskifte toner og mere på forretningen. Vælg valgfrie tonerpatroner med høj kapacitet.<sup>3</sup>
- Forbedrede energibesparelser – op til 29 % mere end tidligere produkter<sup>1</sup>, plus spar med automatisk slukning/tænding.<sup>4</sup>
- Denne printer kan placeres på steder, hvor pladsen er trang, så ydeevnen øges på stort set alle arbejdsområder.

### En hel flåde under din kontrol

- Med HP Web Jetadmin kan du centralisere administrationen af printermiljøet<sup>5</sup> – og forøge driftseffektiviteten.
- Få indsigt i udskrivningsomkostninger, funktioner, udnyttelser for at få effektivitet med denne skybaserede printer.
- Du kan nemt opsætte sikkerhedsconfigurationer og automatisk bekræfte indstillingerne for hver HP-printer i din flåde.<sup>6</sup>

### Forbedret produktivitet holder virksomheden i gang

- Send udskrivningsjobs på farten, og aktivér dem sikkert på en HP Roam-aktiveret kontorprinter.<sup>7</sup>
- Du behøver ikke vente på dokumenterne. Udskriv første side på blot 10 sekunder, selv når printeren er i energieffektiv dvaletilstand.

## Produktpræsentation

### HP LaserJet Enterprise M507x vist

1. 2. generations hardwareintegrationslomme
2. Lettilgængelig USB-port
3. Udløserknop til topdæksel
4. Universalbakke 1 til 100 ark understøtter medier op til 216 x 356 mm
5. 550-arks papirbakke 2 understøtter papirformater op til 216 x 356 mm
6. 550-arks papirbakke 3 understøtter papirformater op til 216 x 356 mm
7. Berøringsfølsom farveskærm på 10,9 cm
8. 250-arks udbakke
9. Topdæksel (adgang til JetIntelligence-tonerpatron)
10. Automatisk dobbeltsidet print
11. Dual-band Wi-Fi® med BLE (Bluetooth® Low Energy)
12. Plads til kabelsikkerhedslås
13. Gigabit Ethernet, USB-værtsport
14. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
15. USB-port til tilslutning af eksterne USB-enheder



## Oversigt over serien



Model	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Produktnummer	1PV87A	1PV88A
Udskrivningshastighed (sort)	Op til 43 sider/min. (standard); Op til 50 sider/min. (HP høj hastighed)	
Kontrolpanel	LCD på 6,9 cm med tastatur	10,9-cm touchskærm
Automatisk dobbeltsidet print	Ja	
100 arks universalbakke 1; 550 arks papirbakke 2	Ja	
550 arks standardpapirbakke 3	Fås ikke	Ja
Valgfri 550-arks papirbakke	Tilføj op til 3	Tilføj op til 2
Valgfrit printerkabinet	Tilføj op til 1	
Papirkapacitet (standard/maksimum)	Op til 650/2.300 ark	Op til 1.200/2.300 ark
Anbefalet antal sider pr. måned	2.000 til 7.500 sider	
Patronkapacitet	Sort: 5.000 ark (standard)/10.000 ark (høj kapacitet)/20.000 ark (ekstrahøj kapacitet)	
Udskrivning via Direkte trådløs/Touch-to-print (tryk for at udskrive) via NFC	Tilbehør	Indbygget direkte trådløs udskrivning; Valgfri kontaktløs udskrivning (NFC)
Dual-band Wi-Fi® med BLE (Bluetooth® Low Energy)	Tilbehør	Indbygget

## Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Forbrugsvarer	CF289A Original HP 89A LaserJet-tonerpatron, sort (Omkring 5.000 sider)
	CF289X Original HP 89X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (Omkring 10.000 sider)
	CF289Y HP 89Y Original LaserJet-tonerpatron med ekstrahøj kapacitet, sort (Ca. 20.000 sider)
	CF289YC HP 89Y LaserJet-tonerpatron, sort (20.000 sider)
Tilbehør	2MU47A HP-assistent til hjælp til handicappede
	2NR12A Kabinet til flytbar HP-harddisk
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltskommunikation/trådløst tilbehør
	5E103A HP Secure-harddisk med FIPS-validering (overholder TAA)
	B5L28A Indvendige HP USB-porte
	B5L29A HP High-Performance Secure-harddisk
	F2A72A HP LaserJet-papirbakke med plads til 550 ark
	F2A73A HP LaserJet-printerskab
	G6W84A HP 1 GB 90-bens DDR3 DIMM
	J8030A HP 3000w-tilbehør til nærfeltskommunikation (NFC)/Direkte Trådløs
J8031A HP Jetdirect 2900nw-printerserver	
Service og support	UB6Z2E HP 3 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet Enterprise M507
	UB6Z3E HP 4 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet Enterprise M507
	UB6Z4E HP 5 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet Enterprise M507
	UB7A4PE HP 1 års service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet Enterprise M507
	UB7A5PE HP 2 års service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet Enterprise M507

## Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Produktnummer	1PV87A	1PV88A
Funktioner	Print	
Kontrolpanel	2,7" QVGA LCD-farvegrafikskærm med tastatur med 24 taster	Berøringskærm på 10,92 cm (4,3") med farvegrafik (CDG); Skærm, som kan roteres (justerbar vinkel); Start-knap
<b>Udskriv</b>		
Udskrivningsteknologi	Laser	
Udskrivningshastighed <sup>1</sup>	Sort (A4, almindelig) Op til 43 sider/min. (standard); Op til 50 sider/min. (HP høj hastighed); Sort (A4, dupleks): Op til 34 billeder/min.;	
Udskrivning af første side <sup>2</sup>	Sort (A4, klar): Kun 5,9 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 10 sek.;	
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Teknologi: 300 dpi, 600 dpi, HP Fastres 1200, HP Prores 1200;	
Normeret forbrug pr. måned <sup>3</sup>	Op til 150000 sider A4; <b>Anbefalet antal sider pr. måned<sup>4</sup></b> : 2.000 til 7.500	
Printerens avancerede softwarefunktioner	Vis udskrift, dupleksudskrivning, udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, lagring af udskriftsopgaver, lettilgængelig USB	
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP Postscript niveau 3-emulering, udskrivning af ægte PDF-filer (v 1.7), Apple AirPrint™	
Skrifttyper og skriftsnit	105 interne TrueType-fonte skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbare fonte i HP Postscript 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttyper/løsninger via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 4,3 mm, Bund: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Højre: 4,3 mm; Maksimalt udskriftsområde: 212 x 352 mm	
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)	

<b>Model</b>	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
<b>Produktnummer</b>	1PV87A	1PV88A
<b>Processorhastighed</b>	1,2 GHz	
<b>Tilslutning</b>		
<b>Standard</b>	1 Hi-Speed USB 2.0; 2 Hi-Speed-USB 2.0-værter; 1 Gigabit Ethernet; 1 hardwareintegrationslomme	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 (vært); 1 Gigabit Ethernet; 1 hardwareintegrationslomme; 1 Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; 1 Bluetooth Low Energy
<b>Ekstraudstyr</b>	Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Trådløs 802.11 a/b/g/n-netværksfunktion (tilbehør); Ekstra Ethernet-port (tilbehør).	Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Integreret 802.11a/b/g/n trådløst netværk og ekstra Ethernet-port.
<b>Trådløs forbindelse</b>	Tilbehør aktiveres ved køb af trådløst hardwaretilbehør. Trådløs station med to bånd er tilgængelig med HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A	Ja, indbygget integreret wi-fi med trådløs station med to bånd og Wi-Fi Direct-funktionalitet og BLE.
<b>Funktion til mobiludskrivning<sup>5</sup></b>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-certificeret; ROAM-funktion til nem udskrivning	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-certificeret; ROAM-funktion til nem udskrivning; Wi-Fi Direct®-udskrivning
<b>Understøttede netværksprotokoller</b>	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-ko), udskrivning via Web Services, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuelt, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Statefull via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet, TFTP-konfiguration, Syslog; Sikkerhed: SNMPv3, SSL Cert Management, IPsec/Firewall, ACL, 802.1x	
<b>Netværksegenskaber</b>	HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A	HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A; HP Jetdirect 3000w-tilbehør til nærfeltskommunikation/trådløs funktion J8030A; HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltskommunikation/trådløs
<b>Harddisk</b>	Ekstra krypteret harddisk med minimum 500 GB	
<b>Hukommelse</b>	<b>Standard:</b> 512 MB; <b>Maksimum:</b> 1,5 GB hukommelse (maks.), når DIMM-modul er installeret (tilbehør)	
<b>Mediehåndtering</b>		
<b>Antal papirbakker</b>	<b>Standard:</b> 2 ; <b>Maksimum:</b> 5	<b>Standard:</b> 3 ; <b>Maksimum:</b> 5
<b>Medietyper</b>	Papir (kontraktpapir, farve, almindeligt, fortrykt, hullet, genbrugspapir, groft); Konvolutter; Etiketter; Karton; Transparenter; Bruggerdefineret	
<b>Medieformat</b>	<b>Brugerdefineret (mål):</b> Bakke 1: 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm; Bakke 2: 105 x 148 til 215,9 x 355,6 mm; 550-arks papirbakke (ekstraudstyr): 105 x 148 til 215,9 x 355,6 mm ; <b>Understøttet (mål):</b> Bakke 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, postkort (enkelt og dobbelt JIS), konvolutter (B5, C5, C6, DL); Bakke 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, postkort (dobbelt JIS); 550-arks papirbakke (ekstraudstyr): A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, postkort (dobbelt JIS); Automatisk dupleksenhed (ekstraudstyr): A4, RA4, Oficio (216 x 340 mm)	

Model	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Produktnummer	1PV87A	1PV88A
Mediehåndtering	<b>Standardinput:</b> 100-arks universalbakke 1, 550-arks papirbakke 2, automatisk duplexudskrivning <b>Standardoutput:</b> 250-arks udbakke <b>Valgfrit input:</b> Op til 3 ekstra papirfødere med plads til 550 ark	<b>Standardinput:</b> 100-arks universalbakke 1, 550-arks papirbakke 2 og 3, automatisk duplexudskrivning <b>Standardoutput:</b> 250-arks udbakke <b>Valgfrit input:</b> Op til 2 ekstra papirfødere med plads til 550 ark
Gramvægt	Papirbakke 1: 60 til 200 g/m <sup>2</sup> ; Bakke 2, 3: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> ;	
Papirkapacitet	<b>Bakke 1:</b> Ark: 100; transparente: 50; konvolutter: 10 <b>Bakke 2:</b> Ark: 550 <b>Bakke 3:</b> Ark: 550 <b>Maksimum:</b> Op til 2300 ark	
Udskriftsbakkens kapacitet	<b>Standard:</b> Op til 250 ark Kuverter: Op til 10 konvolutter Transparenter: Op til 75 ark <b>Maksimum:</b> Op til 250 ark	
Kompatible operativsystemer	Windows Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver. Der findes flere oplysninger om de understøttede operativsystemer på <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a> . Her kan du indtaste produktnavn og søge, klikke på Brugervejledninger, søge efter brugervejledningen til dit produkt, søge i afsnittet med understøttede operativsystemer, UPD PCL6/PS-printerdrivere, understøttede operativsystemer. Gå til <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> for at få flere oplysninger om de understøttede operativsystemer.	
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification – op til Citrix Server 7.18 – se flere oplysninger på <a href="http://citrixready.citrix.com">http://citrixready.citrix.com</a> , Linux – se flere oplysninger på <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> , Unix – se flere oplysninger på <a href="http://hp.com/go/unixmodelscripts">http://hp.com/go/unixmodelscripts</a> , UPD PCL6-/PS-printerdrivere, understøttet for kompatible netværksoperativsystemer, se <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>	
Mindste systemkrav	<b>Windows:</b> 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse, USB-port, internetbrowser, yderligere hardwarekrav til operativsystem se <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse eller USB-port, hardwarekrav til operativsystemet se <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	
Medfølgende software	Ingen medfølgende softwareløsninger i kassen. De findes kun på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>	
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse; LDAP-godkendelse; 1000 brugerpinkoder; Valgfrie løsninger til godkendelse fra HP og tredjeparter som tilbehør (f.eks.: badge-læsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat; Pre-Shared Key og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-plugin til konfiguration; 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikater; Adgangskontrolliste; Data: Lagerkryptering; Krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletning; SSL/TLS (HTTPS); Krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Stik til sikkerheds lås; Deaktivering af USB-port; Hardwareintegrationslomme til sikkerheds løsninger; Registrering af indtrængen med Red Balloon-sikkerhedsteknologi – konstant overvågning af enheden for angreb; SureStart Secure Boot – BIOS-integritetskontrol med selvreparerende funktion; Godkendelseslister – indlæser kun kendt, god kode (DLL-filer, EXE-filer osv.); Connection Inspector – er med til at sørge for, at netværksforbindelser til enhed er sikre; Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Security Plugin til Microsoft SCCM; Device Security Syslog-meddelelser behandles og er tilgængelige i ArcSight, Splunk og McAfee(ESM) SIEM'er	
Printeradministration	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; HP Web Jetadmin-software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit til HP Universal-printerdriver (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)	
<b>Mål og vægt</b>		
Printermå (B x D x H)	<b>Minimum</b> 418 x 376 x 299 mm; <b>Maksimum:</b> 418 x 639 x 299 mm;	<b>Minimum</b> 418 x 376 x 481 mm; <b>Maksimum:</b> 418 x 639 x 481 mm;
Pakkemål (B x D x H)	497 x 398 x 466 mm	671 x 497 x 465 mm
Printervægt	11,48 kg	16,34 kg
Pakkevægt	14,3 kg	22,6 kg
Driftsmiljø	<b>Temperatur:</b> 10 til 32,5°C; <b>Luftfugtighed:</b> 30 til 70 % relativ luftfugtighed	
Lagerforhold	<b>Temperatur:</b> -20 til 40°C;	
Lydforhold	<b>Lydintensitet:</b> 6,9 B(A); <b>Lydtryk:</b> 55 dB(A)	<b>Lydintensitet:</b> 6,8 B(A); <b>Lydtryk:</b> 54 dB(A)
Strømforsyning <sup>6</sup>	<b>Krav:</b> Indgangsspænding: 220 V til 240 V nominelt (+/-10 %), 50 til 60 Hz nominelt (+/- 3 Hz), 4 A; <b>Forbrug:</b> 601 W (aktiv udskrivning), 7,60 W (klar), 2,61 W (dvale), 0,06 W (auto-sluk), 0,06 W (slukket) auto-sluk/tænd via LAN 0,73 W; <b>Typisk elforbrug (TEC):</b> 1,257 kWh pr. uge (Blue Angel); 0,420 kWh pr. uge (Energy Star 3.0); <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning på 115 V eller 220 V;	<b>Krav:</b> Indgangsspænding: 220 V til 240 V nominelt (+/-10 %), 50 til 60 Hz nominelt (+/- 3 Hz), 4 A; <b>Forbrug:</b> 601 W (aktiv udskrivning), 7,60 W (klar), 2,61 W (dvale), 0,06 W (auto-sluk), 0,06 W (slukket) auto-sluk/tænd via LAN 0,73 W; <b>Typisk elforbrug (TEC):</b> Blue Angel: 1,257 kWh/uge; Energy Star 3.0: 0,420 kWh/uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning på 115 V eller 220 V;
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi	
Certificeringer	CISPR 22:2008 (internationalt) – klasse A, CISPR 32:2012 (internationalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU, 6. udgave klasse A, andre EMC-godkendelser som krævet i de individuelle lande. Blue Angel; CECP; EPEAT® Gold; ENERGY STAR®-kvalificeret	CISPR 22:2008 (internationalt) – klasse A, CISPR 32:2012 (internationalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU, 6. udgave klasse A, andre EMC-godkendelser som krævet i de individuelle lande. Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP; ENERGY STAR®-kvalificeret
Bæredygtige miljøspecifikationer	Fri for kviksølv	
Overholder Blue Angel	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – er kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer	
Oprindelsesland	Fremstillet i Filippinerne; Fremstillet i Japan; Fremstillet i Brasilien	Fremstillet i Filippinerne
Kassens indhold <sup>8</sup>	HP LaserJet Enterprise M507dn-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron (5.000 sider); Lovgivningsmæssig flyer (cd-udskiftning); Udpakningsflyer; Installationsvejledning; Strømløsning; Garantkort; Supporttjæle/telefonnummerliste	HP LaserJet Enterprise M507x-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron (5.000 sider); Lovgivningsmæssig flyer (cd-udskiftning); Udpakningsflyer; Installationsvejledning; Strømløsning; Garantkort; Supportflyere/telefonnummerliste
Garanti	1 års garanti med service næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og lokale lovkrav. Kontakt kontraktleverandøren, eller besøg <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> for at læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.	

## Fodnoter

<sup>1</sup> Hvis du vil aktivere HP Roam, kræver visse enheder muligvis en firmwareopgradering og tilbehør (ekstraudstyr) for at tilføje Bluetooth® Low Energy (BLE)-signalfunktioner. Abonnement kan være påkrævet. Få yderligere oplysninger på [hp.com/go/roam](http://hp.com/go/roam).

<sup>2</sup> Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte oplysninger i 2018 om sikkerhedsfunktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter automatisk kontrollere softwareintegriteten under genstart. Se en liste over printere på <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

<sup>3</sup> Originale LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet medfølger ikke (skal købes separat).

<sup>4</sup> Funktionaliteten i HP's teknologi til automatisk tænding og slukning afhænger af printerens og indstillingerne.

<sup>5</sup> HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

<sup>6</sup> HP JetAdvantage Security Manager skal købes separat. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/securitymanager>.

<sup>7</sup> Trådløs brug er kun mulig med 2,4-GHz-forbindelser. Kræver muligvis også installation af app eller software samt oprettelse af en HP ePrint-konto. Visse funktioner kræver køb af valgfrit tilbehør. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

## Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

<sup>1</sup> Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.

<sup>2</sup> Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

<sup>3</sup> Arbejds cyklus defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.

<sup>4</sup> HP anbefaler, at antallet af sider pr. måned holdes inden for det angivne interval af hensyn til ydelsen – baseret på faktorer som interval for udskiftning af printerforbrugsvarer og enhedens levetid over en udvidet garantiperiode.

<sup>5</sup> Hvis du vil aktivere HP Roam, kræver visse enheder muligvis en firmwareopgradering og tilbehør (ekstraudstyr) til at tilføje Bluetooth® Low Energy (BLE)-beaconfunktioner. Kunden kan anskaffe HP Jetdirect 3100w

BLE/NFC/tilbehør til trådløs forbindelse eller RadBeacon-USB'en.

<sup>6</sup> Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og ugyldiggøre produktgarantien. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115-V enhed.

<sup>7</sup> Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Anvend ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og medføre, at garantien bortfalder. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115-V enhed.

<sup>8</sup> De medfølgende patroner har en kapacitet på 5.000 sider i sort baseret på ISO/IWC 19752 og kontinuerlig udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA September 2021

